


S3X 系列快速使用指南

1. 产品视图



2. 操作说明


2.1 充电

- 1) 电池充电器：将锂离子电池插入充电器中充电。
- 2) 直流适配器+充电电缆：用于在手持机和直流适配器之间连接的充电电缆。
- 3) USB接口：USB电缆也可以用来充电，但充电时间相对较长，充电电流限制为500mA

注：如果选择上述2) 或3)，如果手持机处于开启状态，屏幕右上角有一个充电图标。

2.2 安装 TF 卡/SIM 卡/电池

- 1) 将锁扣翻起，按逆时针方向旋转锁扣，取下电池。
- 2) 根据电池舱内的指示插入SIM卡和TF卡。
- 3) 装电池，顺时针旋转锁扣到锁紧位置。



2.3 开关机

- 1) 确保电池有足够的电量，或者用USB电缆把接收器连接到你的电脑上。
- 2) 长按电源开关3至5秒打开（直到启动屏幕出现）
- 3) 长按电源开关机。

注：若手持机出现异常情况，比如死机不能正常操作，需要重启作业时，按下复位按钮。

2.4 连接到 PC 机

- 1) 确保微软ActiveSync应用程序已经安装在Win XP电脑并确保WMDA（Windows移动设备中心）已经安装在Vista / Win7/Win8电脑。
- 2) 手持机开机后，通过USB数据线连接手持机到电脑
- 3) 系统自动通过同步软件进行连接，在电脑任务栏的右下角会出现同步图标, 同时会弹出“同步设置向导”界面，直接点“取消”。
- 4) 单击“浏览”查看S22T中文件，可以在PC和S22T之间进行数据传输。


2.5 程序安装

- 1) 确保手持机与电脑同步
 - a) 若安装程序不兼容手持机，则在电脑上点击安装文件同步安装。
 - b) 若安装程序兼容手持机，则将安装程序复制到手持机，点击安装。


注：建议将程序安装在“手持机”，数据存储在TF卡中。

2.6 GPS

- 1) 首先确保GPS处于上电状态。通过“开始->设置->系统->GPS 电源管理->打开GPS电源”进行设置。
- 2) 复制GNSSViewer到手持机上，并运行软件




3) 选择板卡类型



4) 选择GPS端口“COM3”、“COM4”或“COM6”（虚拟端口），选择正确的波特率。默认的波特率为57600。

5) 点击OK



2.7 拍照

- 1) 点击“开始”->“图片和视频”，选择“相机”拍照。
- 2) 按相机键拍照。

注：单击屏幕并选择“OK”退出拍照。

2.8 外置串口

- 1) 用随机配置的 DB9 串口线缆连接电脑或其它设备。
- 2) 手持机对外串口端口号为COM1。

2.9 无线连接（蓝牙/WiFi/GPRS/NFC）

2.9.1 蓝牙

1) 选择“开始->设置->连接->无线管理器”，点击蓝牙选项右侧的  按钮可激活蓝牙设备；

2) 在无线管理器界面激活蓝牙后，选择“菜单->蓝牙设置”，单击“添加新设备...”，系统将搜索可连接的蓝牙设备，在刷新的列表中选择需要连接的设备，点击右下角“下一步”，输入密码；

3) 点击下一步，在外部蓝牙设备中输入密码，完成外部蓝牙设备连接。

注：蓝牙虚拟端口为COM5和COM9。

2.9.2 GPRS/3G 数据连接

1) 插入 SIM 卡

2) 选择“开始->设置->连接->连接”，点击 WAP 下“添加新调制解调器连接”；

3) 新建连接名称可以不变或者改为自己想要的名称，在选择调制解调器下拉菜单中选择“电话线路(GPRS)”，再点击右下角“下一步”；

4) 访问点名称：移动 2G 卡输入 cmnet，联通 3G 卡输入 3gnet，再点击右下角“下一步”，在下一页面直接点右下角“完成”后即可上网；

5) 在连接页面中可以管理现有连接。

2.9.3 WIFI

1) 选择“开始->设置->连接->无线管理器”，点击WLAN选项右侧的按钮可激活WiFi设备；

2) 无线管理器界面激活WiFi后，选择“菜单->WLAN设置”，在刷新的列表中选择需要连接的设备，点击右下角“下一步”，按照提示步骤输入网络密钥即可连接。

3. 常用设置


3.1 校屏

选择“开始->设置->系统->屏幕”，选择常规页面可设置左右手习惯及点击“调整屏幕”按钮进行校准；在ClearType与文字大小页面可做个性化设置。



3.2 屏幕背景灯调节

选择“开始->设置->系统->背景灯”，根据提示设置相应的背景灯状态。




3.3 自动关机 (*实际上背光关闭, 手持机不支持自动关机*)

选择“开始->设置->系统->电源”，在不同的条件下设置背光关闭时间。



3.4 删除程序

选择“开始->设置->系统->删除程序”，根据提示可删除已安装的程序。



3.5 恢复出厂设置

选择“开始->设置->系统->恢复出厂设置”，根据提示可将机器恢复出厂设置。

注：恢复出厂设置将清除系统配置，需慎用



4. 环境指标

- 工作温度：-10°C~+55°C
- 存储温度：-20°C~+70°C
- 抗跌落：1.5m自由落体
- 外壳：IP67
- 湿度：5%~95%

附录：安全和法规信息

安全和法规信息

使用责任——在使用前阅读所有说明和安全信息以避免受伤。

电池安全

- 电池充电温度在32°F to 140°F (0°C to 60°C)。
- **警告：如果电池更换不当，则有爆炸危险。只能替换制造商推荐的相同或同等型号的电池。**
- 制造商提供电源的最高工作环境温度是50°C。
- 根据电池制造商的要求处理废旧电池

WiFi 安全

在禁止WiFi使用的区域无线上网，可能造成干扰或危险，如在飞行中在飞机上。

保养与维护

手持机是一种电子产品，应小心处理，以减少火灾的发生风险或产品损坏，可采取以下建议：

- 请勿将手持机放在潮湿或有任何类型液体的地方。如果手持机受潮，立即关闭电源。再次使用前请确保手持机完全干燥。
- 用软布清洁显示器，注意不要用任何磨料擦拭显示器。
- 不要把你的手持机暴露在极热（55度）或寒冷（10度）环境中。例如在高温条件下，不要把它放在汽车的后备箱里。
- 粗暴的处理会破坏内部电路。
- 不要使用腐蚀的化学品、清洁溶剂或强力清洁剂来清洁设备。
- 仅使用推荐的附件。

USB数据电缆

这个版本支持USB接口。你可以通过USB数据线连接你的S22T到PC上，进行数据传输：

1. 插入USB数据线连接到S22T的USB接口。
2. USB数据电缆的另一端与PC的USB接口连接。

谨慎！

连接到USB接口必须限于USB2.0版本或更高版本。

禁止连接到“电源使用”模式。